

Durchführung eines Software-Update per USB **beim „IMPERIAL HD 6i/HD 6i Twin“**

Führen Sie bitte folgende Schritte für die Aktualisierung der Receiver-Software durch:

Am PC/Computer:

- Sie finden im Anhang der E-Mail eine sog. „7z-Datei“
- Die Datei muss auf einen leeren USB-Stick kopiert werden
- Befindet sich die Datei auf dem Stick gehen Sie auf die Datei und klicken Sie die rechte Maustaste
- Wählen Sie hier im Fenster „7-zip“ per Mauszeiger an; ein neues Fenster geht auf
- Hier wählen Sie „Hier entpacken“ per Klick linker Maustaste aus
- Es entsteht eine „.bin-Datei“, die für den Receiver „lesbar“ ist
- Ziehen Sie den Stick vom Rechner ab und stecken ihn am Receiver an einem USB-Port an

Am Receiver:

- Rufen Sie das Menü des Receivers auf und wählen dort „Einstellungen“ und bestätigen mit „OK“
- Hier wählen Sie die „Systemeinstellungen“ an und gehen per rechter Pfeil-/Cursortaste in die zweite Spalte
- Wählen Sie hier „Software-Update“ aus und drücken erneut die rechte Cursortaste
- Hier Auswahl von „Update von USB“ > bestätigen mit rechte Cursortaste
- Ein Fenster öffnet sich und „USB1“ wird angezeigt > bestätigen Sie per „OK“
- Nun erscheint unter „PVR“ eine Datei (Bezeichnung 20150520....)
- Diese wählen Sie mit „Cursortaste runter“ an und bestätigen mit „OK“
- Folgendes Information erscheint nun auf dem schwarzen Bildschirm:
 1. Daten lesen
 2. Flash löschen
 3. Flash programmieren
 4. System Neustart
- diese einzelnen Schritte müssen vom Receiver abgearbeitet werden und benötigen einige Minuten. Bitte schalten Sie das Gerät währenddessen nicht aus!!!
- Der Receiver schaltet eigenständig im Anschluss der Neuprogrammierung aus und auch wieder ein.
- Öffnen Sie erneut das Menü und wählen die Auswahlpunkte „Einstellungen“ > „Werkseinstellungen“ > „Alle wiederherstellen“ aus und bestätigen mit „OK“
- Das nun benötigte Kennwort lautet: 0000 (also viermal die Ziffer null)
- Es erscheint die Meldung „Daten speichern“
- Es erfolgt ein erneuter Systemneustart und die Durchführung der Softwareaktualisierung ist erfolgreich beendet